



**Funktelefon D-Netz Richtantenne Typ FX 3333**  
Die flexayagi<sup>®</sup> für schwierige Gebiete !

<b>Frequenz:</b>	900 - 945 MHz
<b>Gewinn:</b>	12,5 dB über <u>Dipol</u>
<b>Anschluß:</b>	50 Ω N-Buchse
<b>Masthalterung:</b>	Ø20 - Ø63 mm
<b>Ausführung:</b>	Träger hochfeste Legierung, Kunststoffteile extrem UV-beständig, Elemente hochfestes Leichtmetall, Elementbefestigung rostfreier Federedelstahl, Mastschelle feuerverzinkt nach DIN, Gewindeteile V 2 A
<b>Besonderheit:</b>	sehr geringe Windlast (bei 160 km/h = 33N), Anschlußkasten mit Symetrierung wetterfest ausgeschäumt
<b>Mech. Länge:</b>	1,19 m (= Versandlänge)
<b>Gewicht:</b>	680 g